HERB Relax　ｸﾞﾛｰ方式蛍光灯器具対応工事不要LEDﾗﾝﾌﾟ　取扱仕様書

FL15タイプ、FL20タイプ、FL40タイプ

この度はお買い上げ頂き、誠に有難う御座います。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使い頂くために、この取扱説明書をよくお読み下さい。また参照できるように保管ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ **警告**　＜死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。＞

●取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。（感電の原因）
●紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因）
●調光機能のついた機器や回路には絶対に取り付けないでください。（破損、発煙の原因）
●ランプを水洗いしたり、分解・改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめ下さい。（落下、感電、火災の原因）
●ランプが破損した状態で使用しないで下さい。（落下、感電、火災の原因）

⚠ **注意**　＜傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。＞

●落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、きずをつけたりしないでください。
特に器具の清掃のときは、ご注意ください。（ケガ、破損の原因）
●点灯中や消灯直後の本製品は熱を持ちますので手や肌を触れないでください。（やけどの原因）
●本製品は器具側のソケットに確実に取り付けてください。（火災、落下の原因）

使用上のご注意

●異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
●濡れた手で触らないでください。感電または故障の原因となる恐れがあります。
●安全上、LED光源を直視することはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
●ランプに無理な力をかけないでください。破損やけがの原因になることがあります。
●周囲温度－２０℃～４５℃以外のところには設置しないでください。火災または短寿命の原因となります。
●周波数５０Hz、６０Hz以外の電源には設置しないでください。
●密閉器具や密閉に近い器具には設置しないでください。加熱の原因となることがあります。
●非常用照明器具及び誘導灯に使用しないでください。
●赤外線リモコンを採用した機器（テレビ、エアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
●ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は、できるだけ照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
●シンナーなどの溶剤では表面を拭かないでください。
●人感スイッチなどの自動点灯装置や遅れ消灯スイッチなどでは点灯しない場合があります。
●照明器具は劣化します。照明器具が古く劣化している場合、正常に点灯しない場合があります。
●表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
●屋内用です。屋外への取り付けは行わないでください。
●風呂場など湿気が多い場所、水滴などのかかる場所では絶対に設置しないでください。
●引火する危険性がある周囲（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵など）には設置、点灯しないでください。火災や爆発の原因となることがあります。
●酸などにより腐食しやすい場所には、本製品を設置しないでください。口金腐食による落下や漏電の原因となることがあります。
●振動や衝撃のあるところには、本製品を設置しないでください。落下の原因となることがあります。
●粉じんの多いところには、本製品を設置しないでください。加熱の原因となることがあります。
●使用環境に適合するか否かの判断が困難な場合は、サービスセンターにお問い合わせください。

製品仕様

型式	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	定格電流　100V／200V (mA)	全光束 (lm)	設計寿命 (時間)	管長 (mm)	重量 (g)
FL15タイプ	YD-FL15・NCF	100/200	6.5	68/35	725	40,000	436	105
FL20タイプ	YD-FL20・NCF	100/200	9.0	95/49	1,000	40,000	580	124
FL40タイプ	YD-FL40・NCG	100/200	18.0	189/98	2,000	40,000	1,198	216

※ランプに直接電圧を印加した場合の特性です。蛍光灯安定器との組み合わせの場合は特性が変わります。
※全光束および消費電力はLED製品の特性上、若干の差が生じます。
また、同じ型名の商品でも商品ごとに発光色が異なる場合があります。

施工方法

グロー方式蛍光灯であることを確認して下さい。
※グロー方式蛍光灯器具には、器具には点灯管(グロー球)がついています。





FL15 タイプ、FL20 タイプの場合、２種類の
LED スターターが同梱されています。
器具に合った LED スターターをお使いください。
不要の LED スターターは蛍光灯器具には
使用しないで下さい。



※法定耐用年数を超えた蛍光灯器具は、交換をお勧めします。

保証書

お客様のお名前	販売店名・住所・電話番号	型式
ふりがな	□□□-□□□□	FL15タイプ・FL20タイプ・FL40タイプ
		品番
お客様のご住所・お電話番号	電話番号（　　－　　－　　）	YD-FL15・NCF YD-FL20・NCF YD-FL40・NCG
□□□-□□□□	お買い上げ日	保証期間
電話番号（　　－　　－　　）	年　　月　　日	2年

■保証期間は商品ご購入後２年間です。
保証期間中取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で本製品が故障した場合、
当社は、本規定に従い、無料で交換を行います。
交換をご依頼される場合は、必ず本保証書を本品にご添付下さい。
なお、本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。
■保証期間中でも、次のような場合には、保証対象外となります。
(1) 本保証書に必要事項の記入がない場合、字句を書き変えられた場合、その他事実と異る記載がされていた場合。
(2) ご使用上の誤り、または改造、誤接続による故障、不当な修理による故障および損傷の場合。
(3) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、
異常電圧による故障および損傷の場合。
(4) お買い上げ後の移動または落下等、不適当なお取り扱いにより生じた故障および損傷の場合。
(5) お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
■本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※　本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

販売元
株式会社ヤマダ電機
[ハーブリラックスお客様相談室]
TEL:0120-258-260(無料)
〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号
受付け時間:午前10時～午後7時(休日:元旦のみ)

製造元
株式会社 OPTILED LIGHTING